




Tento návod ukazuje, jak je možné připojit ke kameře z internetu bez nutnosti nastavení routeru. Ke kameře se lze připojit pomocí funkce P2P není tedy nutné nastavovat přesměrování portů v routeru.

K připojení je použit Internet Explorer ve verzi 11, který je součástí Windows 8.1.

Pokud by se stránka nezobrazovala korektně, je doporučeno použít režim kompatibility v Internet Exploreru.

Načíst internetovou stránku **xmeye.net** a kliknout na tlačítko Download. Z internetové stránky se stáhne ActiveX prvek do Internet Exploreru, pomocí kterého lze sledovat obraz z kamery. Tento prvek po stáhnutí nainstalujete.




Následně je nutné provést na této internetové stránce registraci tlačítkem Register.



Username	<input type="text" value="kuldaoo"/>
True Name	<input type="text" value="Ladislav Kulat"/>
Sex	<input type="text" value="Male"/> ▼
Contact	<input type="text"/>
Address	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text" value="ladislav.kulaty@gmail.com"/> (You can get your password back by the E-Mail)
Password	<input type="password" value="••••••••"/>
Confirm	<input type="password" value="••••••••"/>
<input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

Po dokončení registrace je možné se do internetového portálu přihlásit.

Po přihlášení klikněte na tlačítko Device Manage a následně na tlačítko ADD pro přidání nové kamery



Vyplňte údaje o kameře. SerialNo je unikátní číslo každé kamery, které naleznete v konfiguraci kamery. Username a password jsou přihlašovací údaje ke kameře.



SerialNo.	<input type="text" value="a619e53c880"/>
Device Name	<input type="text" value="kamera1"/>
Username	<input type="text" value="admin"/> (default is "admin")
Password	<input type="password"/> (default is null)
<input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

Sériové číslo kamery naleznete v konfiguraci kamery v sekci Info – Version.

Device config







Setting -> Info -> Version

Record Channel	1
Extra Channel	0
Alarm In	2
Alarm Output	0
System	V4.02.R11.00001510.10010
Build Date	2013-06-13 09:38:31
Updated Date	(15)
System uptime	16 Day 5:58
Serial ID	a619e53c880
Nat status	Connected
Nat status code	2:78.138.127.145

OK


Je-li kamera úspěšně přidána a je připojena k internetu, objeví se v seznamu zařízení v levém sloupci. Po kliknutí na název kamery se internetový server xmeye.net automaticky připojí ke kameře.





My Devices | **Device Manage** | **User Info** | **Logout**

Refresh State

kamera1

Click

It will download the component automatically to y

